




## MANUAL DO USUÁRIO



### Configuração do Produto

Com o Plugue inteligente EG-210 da Evolut é possível ligar e desligar a energia de forma manual ou de acordo com a programação feita pelo aplicativo Smart Life instalado em qualquer dispositivo e de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet.

### Especificações

Corrente máxima	10A
Voltagem de entrada	AC 110 - 240V
Potência máxima de carga	4600W
Tipo de rede	Wi-Fi 2.4 GHz
Controles	Liga/Desliga
Temperatura de operação	-20 - 50° C
Umidade de operação	0 - 95% sem condensação

1

### Preparação para Configuração

1. Baixe o aplicativo Smart Life em seu smartphone escaneando o QR Code ou procure por "Smart Life - Smart Living" na App Store para iPhones ou na Play Store para aparelhos Android.




IOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Execute o aplicativo e faça login. Novos usuários precisarão registrar uma nova conta.



3. Conecte o plugue inteligente EG-210 em uma tomada e ligue a passagem de eletricidade da tomada. O LED deverá estar verde.


### Onde NÃO instalar o plugue inteligente EG-210

⚠ Não instale o plugue EG-210 em áreas molhadas ou úmidas como banheiros ou lavanderias.

3

### Configuração

Pressione o botão liga/desliga do plugue. O LED piscará rapidamente em verde.




Nota: se o LED não piscar, tente resetar o dispositivo (veja "Reiniciar" abaixo).

4

### Reconhecimento automático


Com o LED piscando em verde e o bluetooth funcionando, irá conectar automaticamente ao abrir o aplicativo.



5

### Inserir senha

Busque o ponto Wi-Fi a ser conectado e insira a senha.



Toque em "Próximo". Observe que o dispositivo está se conectando ao aplicativo.

### Adicionar manualmente:

1. Toque em "Adicionar dispositivo" ou no "+" no canto superior direito.

6




2. Selecione dispositivos do tipo Plug (BLE+Wi-Fi).



7


### Configure o dispositivo



8

### Insira a senha

Busque o ponto Wi-Fi a ser conectado e insira a senha.




Toque em "Próximo". Observe que o dispositivo está se conectando ao aplicativo.

9

### Reiniciar

Se o plugue inteligente EG-210 falhar em responder aos comandos, pode ser necessário reiniciá-lo.

1. Desconecte o plugue EG-210 da tomada.
2. Conecte-o novamente a tomada e ligue apertando o botão.
3. Pressione e segure o botão até que o LED pisque rapidamente (entre 5s e 10s).
4. Siga o passo a passo descrito em Configuração para ajustar o dispositivo.



### Mudar o nome do dispositivo

1. Clique em "Lista de Dispositivos" para ver uma lista dos dispositivos conectados.
2. Clique em "Modificar Nome do Dispositivo" e entre com um novo nome para o seu Plug inteligente EG-210.

10

Nota: Se o dispositivo será controlado através de controle de voz, por exemplo, com Amazon Echo, escolha um nome que não seja ambíguo e tenha uma pronúncia clara.

1. Em "Perfil", clique em "Compartilhamento de dispositivos".
2. Toque em "Adicionar".
3. Selecione o dispositivo para compartilhamento.
4. Entre um número de telefone ou endereço de e-mail da pessoa com quem deseja compartilhar.
5. Toque em "Confirmar".

### Programar

Programações podem ser adicionadas para ligar ou desligar dispositivos em horários ou dias da semana pré-definidos. A programação pode ser única ou repetida em alguns dias da semana.

Para ativar a programação:

1. Na tela de "Dispositivos", toque no plugue inteligente e selecionar Programar.
2. Toque em "Adicionar programação".
3. Ajuste a programação desejada.

11

### Cuidados e manutenção

#### Atualização de firmware

Novas funções podem ser adicionadas ao firmware embutido em seu Plugue Inteligente Wi-Fi. Para verificar se há atualizações:

1. Toque em "Info".
2. Toque em "Verificar atualizações de Firmware".

#### Remover dispositivo

1. Para remover o dispositivo da lista, toque "Info" (i) no canto superior direito do aplicativo.
2. Toque "Remover dispositivo" para remover o dispositivo.



12

40x60 mm